

# Anleitung zur Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks zur Installation von **Bogart**


zum Beispiel für das SL-1000

Es wird benötigt:

1. Ein USB-Stick mit mind. 1,5 GB freier Speicherkapazität (Formatierung FAT32 mit Standardblockgröße)
2. Dieses Archiv mit dieser Anleitung und den dazugehörigen Dateien "syslinux.cfg" und "Unetbootin-windows-568.exe"
3. mindestens ein Bogart SE V 4.5c ISO Image (von unserer Webseite) oder höher.
4. USB-Tastatur


Vorgehen:

- Entpacken Sie bitte die Bogart Zip Datei, das Sie eine Datei Namens iso haben.
- Stecken Sie Ihren USB-Stick an den Computer. Sichern Sie eventuell vorhandene Dateien von dem USB Stick, man kann ja nie wissen.
- Bitte als Administrator die beiliegende "unetbootin-windows-568.exe" ausführen.




- Sie bekommen nach dem Start ein Menü in dessen Kopfzeile "UNetbootin" steht.
- Das Feld "Distribution" ist durch ein Punkt markiert.
- Nun bitte "Abbild" anklicken, rechts daneben ist "ISO" eingestellt und nochmals rechts daneben wählen Sie bitte das bereits runter geladene und entzippte Bogart \*.iso.
- Um diese Datei zu laden, klicken Sie bitte auf den Schalter "..." rechts neben dem Feld und wählen Ihre iso Datei, aus dem entsprechenden Pfad.
- Dann bei Typ auf "USB-Laufwerk" stellen und rechts daneben den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks wählen. Diesen können Sie in Ihrem Explorer entnehmen.
- Nun auf "Ok" klicken und den Vorgang durchlaufen lassen. Das kann einige Minuten dauern.

- Wenn sich bereits eine Bogart Installation auf dem USB Stick befindet, kommt eine Mitteilung, ob alle Dateien überschrieben werden sollen. Bestätigen Sie diese.



- Wenn die Erfolgsmeldung kommt klicken Sie bitte auf "Beenden" NICHT auf "Jetzt neustarten".



- Nun kopieren Sie bitte die in dem Zip File beiliegende "syslinux.cfg" auf den USB-Stick und überschreiben die darauf befindliche.
- Der RelaxVision Boot USB-Stick ist nun erfolgreich erstellt. Bitte schließen Sie evtl. geöffnete Fenster die auf den Inhalt des USB Sticks zugreifen.
- Nun melden Sie den USB Stick bitte am PC ab. Erst wenn die Abmeldung erfolgt ist, können Sie den USB Stick entfernen.



- Stecken Sie den Stick nun bitte an Ihr ausgeschaltetes DVC Gerät an. Schließen Sie bitte auch eine USB Tastatur an.
- Nach dem Einschalten des SL1000 sehen Sie das INTEL Bootlogo. Drücken Sie bitte die Taste "F10" ("Boot Menü <F10>") auf Ihrer Tastatur, um die Bootauswahl zu gelangen.  
Auf manchen Geräten (Solitaire, Renommee) kann die Taste auf <F8> sein.  
Sollten diese beiden Funktionstasten hingegen nicht in die Bootauswahl gelangen, können diese Mainboards gar nicht von USB booten.
- Aus der angezeigten Liste wählen Sie bitte den Ihren USB-Stick aus und drücken die Returntaste (Eingabetaste).
- Der Bildschirm wird schwarz und es kommen ein paar Ausgaben, die Sie aber nicht zu bestätigen brauchen. Dann wird der Bildschirm dunkel, bis das erste Installationsbild kommt. Das kann einige Zeit dauern, abhängig von der Lesegeschwindigkeit des USB Stick.
- Die Installation können Sie nun wie gewohnt durchführen.
- Ist die Installation zu Ende, denkt das System aber von einer DVD zu installieren. Daher müssen Sie die angeblich geöffnete Schublade über das Menü wieder schließen.
- Nun fährt die Installation auch korrekt runter. Entnehmen Sie nun den USB-Stick.
- Starten Sie nun Ihr System und kontrollieren Sie die installierte Versionsnummer.

Viel Spaß mit der neuen Software.